

NUTTI!



Kávo váha Nuttii Piccolo

Návod k obsluze

BotaCoffee.cz

Představení součástí a funkcí produktu

- A** Tělo váhy
- B** Tlačítka pro volbu času/režimu
- C** Zapnutí / Vypnutí / Váhová tara
- D** Nabíjecí port typu C
- E** Kabel typu C
- F** Ochranný kryt/plocha na kávová zrna



Tlačítko časování / režimu

- Klepnutí: Spuštění časovače
- Dalším klepnutím: Pozastavit
- Dalším klepnutím: Pokračovat
- Dvojitě klepnutí: Vynulovat časovač
- Dlouhé stisknutí (2 s): Přepínání režimů (NOR → Auto → ESP → opakovat)

Tlačítko napájení / tárování

- Klepnutí (vypnuto): Zapnutí
- Klepnutí (v zapnutém stavu): Váhová tarace
- Dlouhé stisknutí: Vypnutí

Přepínání hmotnostního limitu

- Výchozí nastavení: 1500 g Přepínání mezimaximální
- hmotností 1500 g a 1000g: **Podržte tlačítko Timer** a poté klepněte na tlačítko **Power**

Tichý režim

- Podržte **tlačítko Power**
- Během podržení rychle třikrát klepněte na **tlačítko Timer**
- Obrazovka zabliká na potvrzení, že je tichý režim zapnutý
- Opakujte tento postup pro opuštění tichého režimu

Přepínání jednotek

- Výchozí nastavení: Gramy (g)
- Přepínání mezi gramy (g) a uncemi (oz): Stiskněte současně tlačítka Power a Timer

BotaCoffee.cz

Pokyny k režimům



Režim 1: NOR – Ruční režim

- Časovač a tárování je nutné spustit ručně
- Ideální pro flexibilní pracovní postupy



Režim 2: Auto – Režim ručního nalévání

- 1 Umístěte šálek na podstavec
- 2 Stiskněte tlačítko časovače
- 3 Spustí se 3sekundové odpočítávání
- 4 Aktivuje se automatická tara
- 5 Jakmile se hmotnost změní, automaticky se spustí měření času a vážení. Časovač můžete ručně pozastavit nebo obnovit.



Režim 3: ESP – Režim Espresso

- 1 Umístěte portafilter na automatickou taru po stabilizaci
- 2 Pokud portafilter zvednete a znovu umístíte pokud se hmotnost liší od původní hodnoty o méně než ± 30 g, váha se znovu nevynuluje
- 3 Pokud se po dobu delší než 10 sekund zobrazuje záporná hmotnost (např. po vyjmutí portafiltru), váha se pro další dávku automaticky vynuluje V tomto režimu se časování nespustí automaticky.

BotaCoffee.cz

Úvod do výkonnostních parametrů

Maximální váha: 1500 g Přesnost: (0,1–999,9) 0,1 g
(1000–1500) 1 g
Materiál: Hlavní tělo z hliníkové slitiny, skleněná miska, protiskluzovosilikonová podložka Specifikace: 85 mm x 90 mm x 12 mm Kapacita baterie: 600 mAh

Úvod do záruky

Následující okolnosti nespadají do rozsahu záruky:

Neoprávněná oprava, nesprávné použití, náraz, vniknutí tekutiny, nehoda, nesprávným použitím neoriginálních dílů.

Xiamen Nuttii Technology CO., LTD.

Adresa: 56 Chengyi Beida Street, místnost 402-164, Xiamen Torch-tech Zone Software Park Phase III.
Web www.Nuttii.com

NUTTI!

Děkujeme, že jste si vybrali váhu na kávu Nuttii Piccolo

Naším cílem je poskytovat vám špičkový zážitek z vážení kávy.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím

prostřednictvím: E-mail: nuttii.us@gmail.com
Web: www.nuttii.com
Instagram: [@nuttii.coffeegear](https://www.instagram.com/nuttii.coffeegear) YouTube: [@Nuttii_worldwide](https://www.youtube.com/@Nuttii_worldwide)

BotaCoffee.cz